

# smarteck®

## CONTROLE UNIVERSAL INFRAVERMELHO SMARTECK®

Modelos: SMDCUPS1



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Steck®. A linha Smarteck® foi criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone.

### CARACTERÍSTICAS

- Controle seus equipamentos infravermelhos
- Crie regras e cenas pelo aplicativo
- Controle de voz através do Google Assistente e da Alexa

### ⚠ AVISOS IMPORTANTES

- Não modifique nenhuma parte do nosso produto, não nos responsabilizamos por alterações sem autorização. Qualquer modificação poderá acarretar na perda de garantia.
- É necessária uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz.
- Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- É recomendado um Controle Universal Smarteck® por ambiente.
- Para fazer a conexão do dispositivo com o aplicativo, o Wi-Fi conectado ao aplicativo e ao celular deverá ser o mesmo.

- O dispositivo pode ser adicionado apenas a uma conta do aplicativo. Se o dispositivo já tiver sido adicionado a alguma conta, não poderá ser adicionado novamente.

- Se caso o dispositivo desconectar do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções a seguir. Isto pode ocorrer devido a rede Wi-Fi anormal.

### ADICIONANDO O DISPOSITIVO

1. Baixe e instale o aplicativo Smarteck® na App Store ou Google Play Store. O aplicativo é gratuito e fácil de usar.



Saiba mais como instalar seu dispositivo e baixar o aplicativo em [www.smarteck.com.br](http://www.smarteck.com.br)

2. Verifique se seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi e se a conexão está boa. Faça seu cadastro e login no aplicativo Smarteck®.

3. Conecte o Controle Universal Smarteck® de maneira apropriada a energia elétrica. O Controle Universal Smarteck acompanha cabo USB e deve ser posicionado conforme figura abaixo.



4. No aplicativo Smarteck® clique em adicionar dispositivos e clique no ícone correspondente.

5. A seguir, pressione e segure o botão reset na parte de baixo do controle por aproximadamente 5 segundos.



6. Verifique se o indicador LED está piscando rapidamente na parte frontal do Controle Universal Smarteck®.

7. Digite sua senha do roteador Wi-Fi no aplicativo.

8. Agora clique em "Confirmar Indicador de Luz Piscante" no aplicativo.

9. O pareamento acontecerá em poucos instantes e você já pode aproveitar e configurar seu novo dispositivo Smarteck®.

### CONFIGURANDO O DISPOSITIVO AOS APARELHOS Modo a partir da biblioteca existente.

1. Após o Controle Universal Smarteck® estar pareado, clique para adicionar um dispositivo.

2. Selecione a categoria do dispositivo que deseja adicionar entre os indicados na lista.

3. Selecione ou pesquise a marca do dispositivo.

4. O dispositivo será carregado automaticamente e aparecerá um controle padrão.

5. Teste alguns botões dos controles pré-configurados. Caso eles controlem o seu dispositivo sem problemas, confirme. Se não, clique em "Próximo".

6. Caso algum botão do controle do aplicativo não esteja funcionando, clique em "Editar" e em "Copiar botão", então pressione qual botão quer copiar no aplicativo. Depois aperte o mesmo botão do controle remoto do seu dispositivo apontando para o LED do Controle Universal Smarteck®.

7. Para melhor desempenho edite o nome do controle que será usado, ex. TV Sala, Ar-condicionado quarto, etc



Caso seu aparelho não seja compatível com as marcas ou opções de controle remoto disponíveis na biblioteca do aplicativo, é possível seguir modo personalizado.

1. Após o Controle Universal Smarteck® estar pareado, clique para adicionar um dispositivo.

2. Selecione a categoria DIY. Na tela seguinte, selecione o tipo de dispositivo e em seguida a marca. Caso seja um tipo de dispositivo diferente da listagem, selecione "Tipo personalizado".

3. Aproxime o controle remoto do seu dispositivo ao Controle Universal Smarteck® e clique em "Próximo".

4. Aperte uma tecla do controle remoto do seu dispositivo e aguarde até que o Controle Universal Smarteck® carregue o comando do dispositivo.

5. Assim que o controle universal carregado os comando do dispositivo você deve indicar qual tecla você havia pressionado no Controle remoto. Siga o mesmo passo para todas as teclas que deseja adicionar e salve.



6. Caso você queira modificar ou personalizar o controle que foi adicionado, basta pressionar o botão "Editar" e selecionar a opção desejada. O aplicativo irá gerar algumas opções automáticas para facilitar o processo.

O aplicativo irá gerar algumas opções automáticas para facilitar o processo.

- Certifique-se de que ao menos 3 teclas funcionem, e ao identificar a combinação adequada, clique em ok

- Caso não funcione, clique em editar, e teste a próxima opção e repita a operação acima descrita.

- Caso as funcionalidades do controle sugerido não atendam suas necessidades, repita o procedimento descrito no item 4 deste manual e escolha a opção Não, eu quero aprender botão por botão e siga as instruções na tela do aplicativo Smarteck

#### Adicionar o dispositivo a um Assistente de Voz

- Depois de instalar o dispositivo no aplicativo Smarteck®.

- Abra o aplicativo do Assistente de Voz de sua escolha e toque em "Sincronizar dispositivos".

- Após clicar no dispositivo, logo ele será adicionado automaticamente à lista de produtos do seu Assistente de Voz.

- E já pode interagir com seu dispositivo Smarteck® pelo Assistente de Voz.



### ESPECIFICAÇÕES:

Modelo:	SMDCUPS1
Cor:	Preto
Material:	PC + ABS
Alimentação:	5V DC, 1A (Micro-USB 2.0)
Potência:	≤0,5W
Faixa de temperatura de trabalho:	-10°C a 45°C
Faixa de detecção de umidade:	10% a 90% UR
Infravermelho:	Infravermelho multidirecional
Frequência do infravermelho:	38kHz
Distância de controle:	Até 8m (Podendo variar de acordo com a instalação e o ambiente)
Conexão Wi-Fi:	IEEE802.11b/g/n
Frequência:	2,4 GHz~2,4835 GHz
Dimensões (L x A x P):	60 x 60 x 30mm
Peso (g):	120g

Contém: Controle Universal Infravermelho Smarteck® e manual rápido de instruções. Este produto contém o módulo TYWE3S código de homologação Anatel 05846-19-11765 Fabricado na China

### GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: [www.smarteck.com.br](http://www.smarteck.com.br)

SAS: SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK  
SAS: SERVIÇO DE ATENÇÃO STECK  
Brasil: +55 (11) 2248-7000  
Argentina: +54 11 4201-1489 / 4201-7534  
México: +52 55 5781-3502 / 3514 / 0813  
E-mail: [smarteck@steck.com.br](mailto:smarteck@steck.com.br)  
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR  
STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA  
Av. Condessa Elisabeth Robiano, 320  
BOX H - Pa. São Jorge - CEP: 03074-000  
São Paulo - SP - CNPJ: 05.890.658/0002-10